

# BNCP-5.5CUHA・BNCP-K シリーズ (BNC 圧着タイプ)

## 用途

- TCXシリーズ専用の圧着タイプ75ΩBNCコネクタ
- 12G/3G/HD-SDI伝送に対応

## 特長

- 12G/SDI伝送対応の「BNCP-5.5CUHA」をラインナップしました。
- コネクタ形状は掴みやすいロングタイプ設計を採用しました。
- コネクタ挿抜時の回転作業の繰り返しで手が痛くなりにくい新デザインを採用しました。
- コネクタ挿抜工具にもジャストフィットし、使い勝手を大幅に改善しました。
- 5Cサイズ以下のBNCP-Kシリーズには当社独自の識別シールを表示することにより、ラック内の機器側やジャック盤などへの接続確認が極めて容易に出来るようになりました。※1
- 圧着タイプBNCコネクタの加工時のカット寸法は従来品と同一で違和感なく加工が可能です。

## 製品ラインナップ

コネクタ		識別シール	適合ケーブル (タツタ立井製)	圧着ダイス (タツタ立井製)	クリンプ高さ 適正範囲	金属箔 テープ 除去	対応SDI			
品名 (識別シールに記載)	型番 (コネクタに記載)						12G	3G	HD	SD
BNCP-5.5CUHA	-	-	TCX-5.5CSHV TCX-5.5CUHD	CDS-55G	1.55 ~ 1.65mm	要	◎	-	-	-
BNCP-28CHK	2065 28CHD		TCX-2.8CHD マルチ 2.8CHD*	CDS-284G	1.44 ~ 1.55mm	要	-	◎	◎	◎
BNCP-4CHK	2065 4CHD		TCX-4CHD マルチ 4CHD*	CDS-284G	1.44 ~ 1.55mm	要	-	◎	◎	◎
BNCP-5CHK	2065 5CHD		TCX-5CHD	CDS-45F	1.44 ~ 1.55mm	要	-	◎	◎	◎
BNCP-7CHK	2065 7CHD	-	TCX-7CHD	CDS-67G	1.93 ~ 2.04mm	要	-	◎	◎	◎
BNCP-3CFBK	2065 3CFB		TCX-3CFB	CDS-35V	1.44 ~ 1.55mm	要	-	○	◎	◎
BNCP-4CFBK	2065 4CFB		TCX-4CFB	CDS-45F	1.44 ~ 1.55mm	要	-	○	◎	◎
BNCP-5CFBK	2065 5CFBL		TCX-5CFBL マルチ 5CFBL*	CDS-45F	1.44 ~ 1.55mm	要	-	○	◎	◎
BNCP-3C2VK	2065 3C2V		TCX-3C2V TCX-3C2VS マルチ 3C2VS マルチ 3C2V	CDS-35V	1.44 ~ 1.55mm	-	-	-	-	◎
BNCP-5C2VK	2065 5C2V		TCX-5C2V TCX-5C2VS マルチ 5C2VS	CDS-35V	1.44 ~ 1.55mm	-	-	-	-	◎

- ※1 識別シールでの接続確認につきましては技術解説ページをご参照ください。最終的なコネクタ接続の嵌合は手または工具で確実に行ってください。
- ※2 圧着フレームはタツタ立井電線製TCF-01(7C以下)に指定の圧着ダイスをセットしてご使用下さい。  
加工方法は製品付属の加工手順書または圧着タイプBNCコネクタ(7Cサイズ以下)の取付方法のページを参照下さい。
- ※3 \*印付き適合ケーブルに加工を行う場合、収縮チューブ等でケーブル外径を標準タイプと同等に合わせてからご使用下さい。  
外径を合わせずにご使用になりますと取り付け強度の低下及びシースがコネクタから外れ、編組シールドが見えるなどの現象が発生しSDI信号の伝送障害に至る恐れがあります。
- ※4 対応SDIについては次の通りになります。◎:完全対応 ○:対応可能 -:非対応  
これらはコネクタ単体ではなく、当社適合ケーブルとの組み合わせで初めてその性能が保証されます。

## 製品画像



## 識別シール



## 付属部品

- 付属部品について紛失、加工失敗による数量不足になった場合の為、単品販売をしています。  
(BNCP-Kシリーズ共通) 詳細については担当営業にお問い合わせ下さい。

コネクタ		部品型番		コネクタ		部品型番	
品名	型番	中心コンタクト	圧着スリーブ	品名	型番	中心コンタクト	圧着スリーブ
BNCP-3CFBK	2065 3CFB	61-4004G03	900-1112N10	BNCP-28CHK	2065 28CHD	61-4004G03	900-1077N10
BNCP-4CFBK	2065 4CFB	61-4017G03	900-4CF0N10	BNCP-4CHK	2065 4CHD	61-4005G03	900-9991N10
BNCP-5CFBK	2065 5CFBL	61-4009G03	900-1111N10	BNCP-5CHK	2065 5CHD	61-4008G03	900-1111N10
BNCP-7CFBK	2065 7CFBL	61-4011G03	900-1113N10	BNCP-7CHK	2065 7CHD	61-4003G03	900-1113N10
BNCP-3C2VK	2065 3C2V	61-4006G03	900-1112N10	D I NP-28CHK	0345-E00-28C01N	-	900-1077N10
BNCP-5C2VK	2065 5C2V	61-4007G03	900-1109N10				